

Mémo flash · TTL et manuel

Réglage de départ, direction de lumière et diagnostic sur place

Compatibilité

- Vérifier boîtier + flash + déclencheur : TTL, HSS, radio et obturateur.
- Repérer la synchro X du boîtier ; prendre une marge avec radio.
- Tester batterie, groupe, canal et recyclage.

Choisir le contrôle

- TTL : distance ou sujet variable ; correction flash si estimation décalée.
- Manuel : géométrie stable, puissance constante.
- Mode M du boîtier compatible avec TTL du flash.

Plan 1 · rebond

- Surface blanche proche, renvoyer la lumière vers le visage.
- Vue sans flash, puis TTL à correction zéro.
- Si plafond haut/coloré : changer de surface.

Plan 2 · déport

- Source vers 45° et légèrement au-dessus ; support stable.
- Commencer à faible puissance, faire une vue témoin.
- Ombre dure : rapprocher/agrandir la source.

Plan 3 · contre-jour

- Exposer d'abord le fond ; flash de remplissage modéré.
- Au-delà de X : HSS seulement si compatible ; portée réduite.
- Alternative : filtre ND, source plus proche, retour sous X.

Erreurs rapides

- Bande noire : vitesse/synchro/latence radio.
- Flash absent : obturateur électronique ou mode silencieux ?
- Sujet « fantôme » : pose ambiante trop longue.
- Sujet trop clair : correction TTL ou puissance manuelle, pas seulement vitesse.

Article complet, exercices et sources : blog.gringao.fr/photo-flash-ttl-manuel-depote/